

## 栃木県教育会館大ホール舞台照明設備

### 調 光 設 備

設備総容量	180KVA
負荷回路数	94回路
回路選択方式	デジタルクロスバー
調光ユニット数	20A×44台・30A×50台
持ち込み用仮設電源	3相4線45KVA(150A)調光室

〒320-0066  
 栃木県宇都宮市駒生1-1-6  
 TEL 028-621-7177  
 FAX 028-621-0761

### 調 光 卓

松下電工製パレータスGX	DMX512	DMX回線
記憶シーン数	1000シーン	(ピンルーム)→(調光室DMXミキサーへ) 1回線
サブマスター記憶	20本×20ページ	(調光室DMXスプリッターから)→(舞台上手袖) 1回線
プリセットフェーダー	60本3段	
グループフェーダー	6本	
COMOS(3.5FD)	キューデータのレベルデータのみ互換	

### 負 荷 回 路

フットライト	20Aユニット	60W×24灯×3回路(W・W・72)
アッパーホリ	20Aユニット	200W×24灯×3回路(71・72・63)
ローホリ	30Aユニット	200W×24灯×3回路(72・59・22)
第一ボーダーライト	20Aユニット	150W×20灯×3色(W・W・78)
第二ボーダーライト	20Aユニット	150W×20灯×3色(W・W・78)
第一サスペンションライト	30Aユニット	8回路(T型16口)
第二サスペンションライト	30Aユニット	8回路(T型16口)
シーリングスポットライト	20Aユニット	1kw凸×24台/12回路(20A C型)
フロントサイドスポットライト	20Aユニット	1kw凸×12台/6回路×上・下(20A C型)
フロントサイド予備回路	20Aユニット	1回路×上・下(20A C型)
フロアコンセント	30Aユニット	C型30A×9回路×上・下
フロアコンセント	直回路	C型30A×4回路×上・下
客席ウォールコンセント	直回路	C型30A×2回路×上・下

### 照 明 器 具

第一サスペンション常設器具	凸	RDS 1kw×5台(TOP用)
	◎	1KW・松村×8台・1KW丸茂×4台(ハイベックス)
	PAR64	500W ミディアム×12台
第二サスペンション常設器具	凸	RDS 1kw×5台(TOP用)
	◎	1KW・松村×8台・1KW丸茂×4台(ハイベックス)
	PAR64	500W ミディアム×12台
ステージ用スポットライト	凸	1KW・丸茂(ハロゲン)×8台(スタンド付き)
	凸	1K・丸茂(ハロゲン)×8台
	凸	500W・丸茂(T-1)×7台
	◎	1kw丸茂ハイベックス×2台
	◎	1kw松村×8台
	◎	500W RDS×7台・500W松村×6台
	◎	500W・丸茂(DF)×8台
	◎	500W・松村(フットスポット)×4台
	その他	PAR64M(500W)8台
シーリングスポットライト	凸	1KW・松村(CX8M)×24台
フロントサイドスポットライト	凸	1KW・松村(CX8M)×12台×上・下
ピンスポットライト		2KWクセノン×2台
その他	スタンド	折り足スタンド×4台・ベースプレート(大)×10個(小)×10個
	ハンガー	1KW用ハンガー(若干)
	コード類	コード類一式(不足する事がありますので持込をお勧めします)